

Aufbau



Modell 5000B

- Stabiles Edelstahlgehäuse (2 mm) - rostfrei V2A (geschliffen)
- Geldkassette mit Zylindersicherheitschloss
- Hochwertiger Münzprüfer mit Falschgeldrückgabe - werkseitig einstellbar auf alle gängigen Münzen und Wertmarken
- Bewährte funktionstüchtige Elektronik
- Einfache Zeiteinstellung durch 8-pol. DIP-Schalter, Einstellzeit pro Münze von 1-255 Min.
- Betriebsanzeige von Modell 5000A: keine Anzeige
- Betriebsanzeige von Modell 5000B: Leuchtdiode
- Das Gerät besitzt keine Münzspeicherung, es darf nur eine Münze eingeworfen werden
- Aufnahme Münzbehälter ca. 250 Stck. 50 CENT Münzen
- Das Gerät kann mit weiteren Optionen ausgerüstet werden (siehe [Zusätze](#))

Arbeitsweise

- Nach erfolgreichem Netzanschluss ist das Gerät betriebsbereit
- Am 8-pol. DIL-Schalter wird die gewünschte Zeit eingestellt
- Nach Einwurf einer Münze schaltet das Hauptrelais ein und die Zeit läuft ab
- Es darf nur **eine** Münze eingeworfen werden, jede weitere eingeworfene Münze ist verloren

Anwendungsbeispiele

Für Duschen, Haartrockner, Autostaubsauger, Schuhputzmaschinen, Wasserentnahmestellen, u.v.m.

Technische Daten

Abmessungen:	HxBxT = 215x150x130 mm
Spannungsversorgung:	230 V AC 50 Hz
Schaltleistung:	16 (6) A 250 V AC
Leistungsaufnahme:	Max. 2,3 VA
Schutzart:	IP 34 (mit Zubehör IP 44)
Münzprüfer:	Mechanisch mit Falschgeldrückgabe

Zusätze

a) Fadensperre für Münzprüfer	i) 24 oder 12V AC 50 Hz SELV
d) Zeitstoppautomatik (PIEZO/Strömungswächter)	p) Münzenzählwerk
r) Diebstahlschutz	t) Schutzart IP 44
s) Betriebsart „ Sekunden “	o) Dauerbetriebsschalter / Schlüsselschalter
	q) Potentialfreier Schaltkontakt

Modell	Artikel-Nr.
5000A	5011
5000B	5012