

Aufbau



Modell 5000E + e

- Stabiles Edelstahlgehäuse (2 mm) - rostfrei V2A (geschliffen)
- Geldkassette mit Zylindersicherheitschloss
- Hochwertiger Münzprüfer mit Falschgeldrückgabe - werkseitig einstellbar auf alle gängigen Münzen und Wertmarken
- Bewährte funktionstüchtige Elektronik (Mikroprozessor gesteuert)
- Einfache Zeiteinstellung durch 8-pol. DIP-Schalter, Einstellzeit pro Münze von 1-255 Min.
- Betriebsanzeige von Modell 5000E: 4-stellige Minutenanzeige
- Münzenspeicherung bis max. 255 Minuten
- Aufnahme Münzbehälter ca. 250 Stck. 50 CENT Münzen
- Das Gerät kann mit weiteren Optionen ausgerüstet werden (siehe [Zusätze](#))

Arbeitsweise

Nach erfolgreichem Netzanschluss ist das Gerät betriebsbereit

Am 8-pol. DIP-Schalter wird die gewünschte Zeit eingestellt

Es können mehrere Münzen auf Vorrat eingeworfen werden, das Gerät speichert bis max. 255 Minuten

Nach Einwurf der ersten Münze schaltet das Hauptrelais ein und die Zeit läuft ab

Es können jederzeit Münzen nachgeworfen werden, die eingestellte Zeit addiert sich zur Restzeit

Anwendungsbeispiele

Für Wäschetrockner, Waschmaschinen, Sporthallenbenutzung, Flutlichtanlagen, TV-Geräte, Solarien, Beleuchtung für Kegel- und Bowlingbahnen, u.v.m.

Technische Daten

Abmessungen:	HxBxT = 215x150x130 mm
Spannungsversorgung:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme / Schaltleistung:	6,25 VA / 16 (6) A 250 V AC
Schutzart:	IP 34
Münzprüfer:	Mechanisch mit Falschgeldrückgabe

Zusätze

- | | |
|--|--|
| a) Fadensperre für Münzprüfer | m) Anschluss für Vorwarnung |
| x) Hygiene-Spülfunktion für Duschen | o) Schlüsselschalter / Dauerbetriebsschalter |
| d) Zeitstoppautomatik | p) Münzenzählwerk |
| e) Türentriegelung für Waschmaschine | q) potentialfreier Kontakt |
| f) Münzvorlage | r) Diebstahlschutz |
| i) 24 V AC 50 Hz SELV | s) Sekundenanzeige |
| k) 2. Kabeleinführung oben | v) Einschaltverzögerung |
| j) intelligente Restzeitanzeige | w) Wiedereinschaltsperr |

Modell

5000E

Artikel-Nr.

6013